

PESA-Mobil INFO 2.06

Programm-Update durchführen + Speicherkarten aktivieren



Beiliegend erhalten Sie das Programm-Update für ihr PESA-Mobil.

Machen Sie **vor dem Einsetzen** des Updates eine **Datensicherung**

- ✓ Lohnlisten ausdrucken
- ✓ Daten auf PC auslesen (mit SofHiE-Mobil)
- ✓ Einstellungen - Liste ausdrucken (7. Einstellungen / 5. Einstellungen Drucken)

Es wurden verschiedene Funktionen ergänzt und/oder verbessert. Eine Übersicht der neuen Funktionen können Sie den beiliegenden PESA-Mobil-Infos entnehmen.

**Für das Update werden alle Daten und Einstellungen überschrieben.
Alle bereits erfassten Daten gehen verloren.**

Zum Aktivieren des Updates gehen Sie vor wie folgt.

- **Führen Sie eine Datensicherung durch**
- Schalten Sie das PESA-Mobil aus.
- Öffnen Sie das PESA-Mobil an der Verriegelung an der Rückseite.
- Entnehmen Sie die alte Flash-SSD-Karte aus dem oberen Schacht.
- Stecken Sie die neue Flash-SSD-Karte in den oberen Schacht.
- Stecken Sie die RAM-SSD-Karte (sofern vorhanden) in den unteren Schacht
- Schließen Sie das PESA-Mobil, bis die Verriegelung wieder einrastet.
- Schalten Sie das PESA-Mobil wieder ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten: **[Shift] + [Space] + [Del] + [On/Esc]**.
- Das PESA-Mobil initialisiert sich neu, das neue Programm wird geladen.
Zuerst wird der Systembildschirm (PSION) angezeigt,
dann folgt die Programmnummer (PESA MOBIL V2.06)
anschließend wird das aktivierte Laufwerk
(B: = Externe Speicherkarte; M: = Interner Speicher) angezeigt.
- Info Anzeige mit Tastendruck bestätigen. Sollten andere Anzeigen erscheinen, bitte in der Bedienungsanleitung nachlesen.

PESA-Mobil INFO 2.06

Programm-Update durchführen + Speicherkarten aktivieren



Grundeinstellung für das PESA Mobil

Beispiel für Ablauf der Grundeinstellung.

Die Nummern in Klammern geben den Menüpunkt an, unter dem die entsprechenden Einstellungen getätigt werden können

- 1.) **(7.1)** Datum und Uhrzeit neu eingeben
- 2.) **(7.7)** Geräte Konfiguration
 - a. (1) Geben Sie (bei Bedarf) eine Gerätenummer ein.
 - b. (2) Definieren Sie die Akku-Prüfen Einstellungen.
 - c. (3) *Nur bei angeschlossener Waage*: Wählen Sie das Waagenprotokoll aus.
 - d. (4) *Nur bei geschlossenem Drucker*: Wählen Sie das Druckermodell aus.
 - e. (5) Definieren Sie Geschwindigkeit für die PC-Datenübertragung
- 3.) **(5) Laden Sie die Konten aus SofHie**
oder geben Sie die Löhne in den Konten
- 4.) **(5) Laden Sie die Helfernamen aus SofHiE**
- 5.) **(7.8.1)** Definieren Sie die Konten (Löhne, Gebinde, Qualität)
- 6.) **(7.8.2)** Definieren Sie die Gebinde (Tara, Soll, Waagenanschluss, Min, Max, Strafen).
Wichtig: Ab Anzahl X Gebinde bestätigen
- 7.) **(7.8.3)** Definieren Sie die Faktoren (Qualität, Feld, Sorte, Gruppe)
- 8.) **(7.8.4)** Definieren Sie die Pausen (für die Stundenerfassung)
- 9.) **(7.8.5)** Definieren Sie die Währung oder Einheit
- 10.) **(7.8.6)** Definieren Sie das Quittungsformat für den Ausdruck
- 11.) **(7.8.7)** Definieren Sie neue Passwörter für Master und User
- 12.) **(7.8.8.2)** Aktivieren Sie Etiketten-Überprüfung
- 13.) **(7.2)** Definieren Sie die Startwerte
- 14.) **(7.3)** Definieren Sie die Gruppen (soweit vorhanden)
- 15.) **(7.4)** Definieren Sie die Sicherheitseinstellungen
Wiederkehr Laufzeit / Speichern bestätigen
- 16.) **(7.6)** Definieren Sie die Verarbeitung der Helfernamen
- 17.) **(7.5)** Drucken Sie die Einstellung als Dokumentation aus
(nur wenn Drucker vorhanden)
- 18.) **(7.8.8.1)** Speichern Sie die Einstellung auf der RAM-Karte
(nur wenn RAM-Karte vorhanden)

Jetzt ist Ihr PESA-Mobil mit dem neuen Programm ausgestattet und betriebsbereit.

Sollten Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Telefon: 07476 / 8046 / Herr Streib / Herr Saile

PESA-Mobil INFO 2.06

Programm-Update durchführen + Speicherkarten aktivieren



Hinweise zum Programm-Update V2.0x

Version 1.2x / V1.3x

Änderungen der bestehenden Software

- **Überarbeitung der kompletten Menü-Struktur:**
Die Menüs wurden mit neuen Programmpunkten ergänzt.
Das Menü **Master- EINSTELLUNGEN** wurde um eine zweite Seite ergänzt. Diese enthält die Einstellungen für die Etiketten-Erfassung.

Ergänzungen / Verbesserungen der bestehenden Software

- **Einbindung von Etikettenerfassung:** Es können nun einmalige Etiketten, die mit SofHiE erstellt wurden, erfasst werden. Dabei werden bis zu 1,6 Mio. Etiketten im Gerät gespeichert und beim erneuten Einscannen erkannt.
- **Listen:** Es können nun die letzten Buchungen / Etiketten in der Anzeige des PESA-Mobil angezeigt werden. Dieses soll eine Überprüfung, ob bestimmte Werte schon erfasst wurden, erleichtern
- **Drucker:** Es wurde ein neuer Drucker angepasst. Dieser Drucker hat aber keine Möglichkeit einen Scanner anzuschließen. Er ist deshalb nur für Anwendungen ohne Scanner geeignet.

Das oben beschriebene Update benötigt einen größeren Programm-Speicher. Es wird daher auf einer 1MB-Flash-SSD-Karte ausgeliefert.

Beim Update werden alle bestehenden Daten im Mobil-Handy gelöscht. Es ist vor dem Update unbedingt eine Datensicherung auf den PC, bzw. der Ausdruck der Lohnliste erforderlich.

Nachfolgend eine Übersicht aller Funktionen in der Menüstruktur.
Die neuen, überarbeiteten und ergänzten Funktionen sind farbig markiert

Wichtig: Neue Software für Datenübertragung

Alle Programme ab Version 2.0x benötigen für die Datenübertragung an Sof.HiE das Programm „PESA-Mobil_an_SofHiE“ in der Version 2.0.1. Diese Programm steht zum Download unter www.agroproject.de/downloads/support/support/obstundgemuese/haupt.htm zur Verfügung.

Die Dateigröße beträgt ca. 4,5Mbyte.

Sollte der Microsoft Installer auf Ihrem Rechner nicht installiert sein, kann eine Version mit Installer geladen werden. Dann beträgt die Dateigröße ca. 7,5 Mbyte.

Sollten Sie die Dateien nicht downloaden können oder wollen, senden wir Ihnen gerne eine Version auf CD. Bitte bestellen Sie bevor Sie das Handy updaten wollen.

Ablauf des Updates

- 1.) Datensicherung von PESA-Mobil mit altem Datenübertragungsprogramm
MobilAnSofHiE Version 1.0.12
- 2.) Tausch der Speicherkarte und Update des PESA Mobil Handys
Siehe beiliegende Installationsanleitung
- 3.) Installation des neuen Datenübertragungsprogramms
MobilAnSofHiE Version 2.0.1
- 4.) Übertragung von Tätigkeiten/Konto und Helfernamen von SofHiE an PESA-Mobil

PESA-Mobil INFO 2.06

Programm-Update durchführen + Speicherkarten aktivieren



Menuestruktur

Hauptmenü	1.	2. Untermenü Ebene	Beschreibung / Auswahl	Aktion
1 Leistung				Eingaben
2 Zeit	1	Stundenerfassung		Eingabe
	2	Angemeldete Helfer		Ausdruck
	3	Blitz Start		Eingaben
	4	Blitz Ende		Eingaben
3 Vorschüsse				Eingaben
4 Listen	1	Leistung - Zeiterfassung		
		1 Lohnliste		Ausdruck
		2 Buchungsliste nach Zeit		Ausdruck
		3 Buchungsliste nach Helfer		Ausdruck
	4	Letzte Buchungen, Display		Anzeige
	2	Etikettenerfassung		
		1 Letzte Buchungen, Display		Anzeige
		2 Buchungsliste nach Zeit		Ausdruck
	3	Erntestatistik		
		1 Display		Anzeige
		2 Drucker		Ausdruck
		3 Löschen		Aktion
5 Daten --> PC				Übertragung
6 Etiketten				Eingaben/Erfassung
7 Einstellungen		User Einstellungen		
	1	Datum/Zeit		Eingabe
	2	Startwerte		
		1 Leistung		Eingaben
		2 Zeit		Eingaben
	3	Gruppen		
		1 Definieren		Eingaben
		2 Drucken		Ausdruck
		3 Gruppen Löschen	Rückfrage / Bestätigung	Aktion
		4 Einstellungen		Eingaben
	4	Sicherheit		
		1 Wiederkehr Laufzeit	Eingabe Minuten	Eingaben
		2 Speichern Bestätigen		Eingaben
	5	Einstellungen Drucken		Ausdruck
		1 Grundeinstellungen		Ausdruck
		2 Datenerfassung		Ausdruck
		3 Konten – Gebinde		Ausdruck
		4 Helfernamen		Ausdruck
	6	Helfernamen	Listen/Leistung/Zeit/Quittungen	Auswahl
	7	Geräte Konfiguration		
		1 Gerätenummer		Eingabe
		2 Akku prüfen	0 / 5 / 20 / 50 Buchungen	Auswahl
		3 Waage	BR300 / BR210	Auswahl
		4 Drucker	Ohne / PESA / PrintAbout / Easyload	Auswahl
		5 Daten → PC	9600 / 19200 Baud	Auswahl
	8	Master Einstellungen		
MasterEinstellungen		Master Einstellungen 1/2		
	1	Konten	von 1- 99	Eingaben
	2	Gebinde	von 1-9	Eingaben
	3	Faktoren	Qualität 9 / Feld 99 / Sorte 99 / Gruppe 30	Eingaben
	4	Pausen	2 / 4 / 6 / 8	Eingaben
	5	Einheit/Währung	EUR/SF/r/ZLT/USD/ kg / Stk / Kst	Auswahl
	6	Quittung		
		1 Quittungsform	Leerzeilen / Gesamtverdienst Ein/Aus	Eingaben
		2 Quittungstyp	Keine / Alibiliste / Quittung für Kisten	Auswahl
		3 Quittungen für Kisten	Keine / Ohne Menge / Mit Menge	Auswahl
	7	Passwort	Master Passwort / User Passwort	Eingaben
	8	Master Einstellungen		
MasterEinstellungen		Master Einstellungen 2/2		
	1	Datensicherung		
		1 Einstellungen sichern		Aktion
		2 Einstellungen wiederherstellen		Aktion
		3 Daten Löschen	Rückfrage / Bestätigung	Aktion
	2	Etiketten	Prüfung Ein/Aus / Löschen	Eingaben
8 Zusatzfunktionen	1	Batterie		Anzeige
	2	Waage		Test
	3	Scanner		Test
	4	Drucker		Test-Ausdruck
	5	Schnittstelle		Test